

Таблица А.11 Таблица исполнений переходников взрывозащищенных унифицированных П1 (наружная резьба больше внутренней). Размеры в миллиметрах или дюймах

Наименование	D1	D2	L1	L2	S	Масса, кг, материал		
	наружная резьба	внутренняя резьба				латунь	сталь	Д16Т
П1-25-16	M25x1,5	M16x1,5	26	16	32	0,111	0,103	0,037
П1-27x2-16	M27x2	M16x1,5	28	18	36	0,124	0,115	0,041
П1-27x2-20	M27x2	M20x1,5			32	0,032	0,09	0,097
П1-32-16	M32x1,5	M16x1,5	26	16	36	0,185	0,172	0,061
П1-32-20	M32x1,5	M20x1,5			36	0,159	0,147	0,053
П1-32-25	M32x1,5	M25x1,5			36	0,117	0,108	0,039
П1-40-20	M40x1,5	M20x1,5			36	0,295	0,274	0,098
П1-40-25	M40x1,5	M25x1,5			46	0,253	0,234	0,084
П1-40-32	M40x1,5	M32x1,5			46	0,177	0,164	0,058
П1-50-25	M50x1,5	M25x1,5			55	0,438	0,406	0,145
П1-50-32	M50x1,5	M32x1,5			55	0,362	0,335	0,12
П1-50-40	M50x1,5	M40x1,5			55	0,251	0,232	0,083
П1-63-32	M63x1,5	M32x1,5			70	0,692	0,641	0,229
П1-63-40	M63x1,5	M40x1,5			70	0,581	0,538	0,192
П1-63-50	M63x1,5	M50x1,5			70	0,407	0,377	0,134
П1-75-40	M75x1,5	M40x1,5			80	0,907	0,84	0,3
П1-75-50	M75x1,5	M50x1,5			80	0,731	0,678	0,242
П1-75-63	M75x1,5	M63x1,5	80	0,469	0,434	0,155		
П1-G3/4-16	G3/4-B	M16x1,5	30	20	32	0,121	0,112	0,04
П1-G1-16	G1-B	M16x1,5			36	0,19	0,176	0,063
П1-G1 1/2-16	G1 ½-B	M16x1,5			55	0,47	0,435	0,155
П1-G2-16	G2-B	M16x1,5			70	0,771	0,714	0,255
П1-G3/4-20	G3/4-B	M20x1,5			32	0,094	0,087	0,031
П1-G1-20	G1-B	M20x1,5			36	0,162	0,15	0,054
П1-G1 1/2-20	G1 ½-B	M20x1,5			55	0,443	0,41	0,146
П1-G2-20	G2-B	M20x1,5			70	0,744	0,69	0,246
П1-G1-25	G1-B	M25x1,5			36	0,121	0,112	0,04
П1-G1 1/2-25	G1 ½-B	M25x1,5			55	0,401	0,372	0,132

Наименование	D1 наружная резьба	D2 внутренняя резьба	L1	L2	S	Масса, кг, материал		
						латунь	сталь	Д16Т
П1-G2-25	G2-B	M25x1,5	30	20	70	0,702	0,65	0,232
П1-G1 1/2- 27x2	G1 ½-B	M27x2			70	0,387	0,359	0,128
П1-G2-27x2	G2-B	M27x2			55	0,686	0,635	0,226
П1-G1 1/2-32	G1 ½-B	M32x1,5			70	0,325	0,301	0,107
П1-G2-40	G2-B	M40x1,5			70	0,513	0,476	0,17
П1-75-63	M75x1,5	M63x1,5			80	0,469	0,434	0,155
По заказу и согласованию с поставщиком изготавливаются переходники с другими резьбами, в т.ч. G и NPT								