

Таблица Б.1 Таблица исполнений вводов кабельных взрывозащищенных унифицированных ЕхеКВУ. Размеры в миллиметрах

Обозначение	Рис.	Диаметр кабеля, мм	d	e	s	l	Lmax	d <sub>1</sub>	Масса, кг		
									латунь	сталь	Д16.Т
<b>ЕхеКВ У-К 908.322 1.00.000</b>	Б.1	4...6	M14x1-6H/6g	21	19	35	45	-	0,07	0,06	0,02
-01		6...8	M16x1-6H/6g	25	21	35	45	0,09	0,08	0,03	
-02			M16x1,5-6H/6g			38	50	0,09	0,08	0,03	
-03		8...12	M20x1-6H/6g	27	24	35	45	0,10	0,09	0,03	
-04			M20x1,5-6H/6g			38	50	0,11	0,10	0,04	
-05			M25x1,5-6H/6g	33	30	43	55	0,18	0,17	0,06	
-06		M25x1,5-6H/6g	43			55	0,17	0,16	0,06		
-07		8...12	M27x1-6H/6g	36	32	40	50	0,20	0,19	0,07	
-08		12...16	M27x1-6H/6g			40	50	0,20	0,19	0,07	
-09		8...12	M27x2-6H/6g			48	62	0,23	0,22	0,08	
-10		12...16	M27x2-6H/6g			48	62	0,22	0,21	0,08	
-11		16...20	M33x1,5-6H/6g	46	41	50	62	0,40	0,39	0,14	
-12		20...24	M39x1,5-6H/6g	51	46	50	62	0,51	0,50	0,18	
-13		24...28	M42x1,5-6H/6g	61	55	50	62	0,67	0,66	0,24	
-14		28...32	M45x1,5-6H/6g			50	62	0,65	0,64	0,23	
-15		32...36	M50x1,5-6H/6g	67	60	50	62	0,87	0,86	0,31	
-16		36...40	M55x1,5-6H/6g	71,5	65	50	62	0,98	0,97	0,35	
-17		40...44	M58x1,5-6H/6g			50	62	0,92	0,91	0,33	
-18			M60x2-6H/6g	77	70	51	65	1,11	1,10	0,39	
-19		44...48	M63x1,5-6H/6g			50	62	1,08	1,06	0,38	
-20		48...52	M65x1,5-6H/6g	83	75	50	62	1,26	1,24	0,44	
-21	52...56	M70x1,5-6H/6g	85	80	50	62	1,34	1,32	0,47		
<b>ЕхеКВУ -Т 908.3221. 00.022</b>	Б.2	4...6	M14x1-6H/6g	27	24	50	60	G1/2-B	0,12	0,11	0,04
-23		6...8	M16x1-6H/6g			50	60	G1/2-B	0,12	0,11	0,04
-24			M16x1,5-6H/6g			52	64	G1/2-B	0,13	0,12	0,04

Обозначение	Рис.	Диаметр кабеля, мм	d	e	s	l	Lmax	d <sub>1</sub>	Масса, кг				
									латунь	сталь	Д16.Т		
-25	Б.2	8...12	M20x1-6H/6g	27	24	50	60	G1/2-B	0,12	0,11	0,04		
-26			M20x1,5-6H/6g			52	64	G1/2-B	0,13	0,12	0,04		
-27		12...16	M25x1,5-6H/6g	33	30	58	70	G1/2-B	0,22	0,21	0,08		
-28			M25x1,5-6H/6g					G3/4-B	0,21	0,20	0,07		
-29		8...12	M27x1-6H/6g	36	32	57	67	G1/2-B	0,25	0,24	0,09		
-30		12...16	M27x1-6H/6g			57	67	G3/4-B	0,24	0,23	0,08		
-31		8...12	M27x2-6H/6g			64	78	G1/2-B	0,29	0,28	0,10		
-32		12...16	M27x2-6H/6g			64	78	G3/4-B	0,27	0,26	0,09		
-33		16...20	M33x1,5-6H/6g	46	41	70	82	G1-B	0,47	0,46	0,16		
-34		20...24	M39x1,5-6H/6g	51	46			G1 1/4-B	0,61	0,60	0,21		
-35		24...28	M42x1,5-6H/6g	61	55			G1 1/2-B	0,81	0,80	0,29		
-36		28...32	M45x1,5-6H/6g					G1 1/2-B	0,75	0,74	0,26		
-37		32...36	M50x1,5-6H/6g	67	60			G1 3/4-B	0,10	0,99	0,35		
-38		36...40	M55x1,5-6H/6g	71,5	65			G1 3/4-B	1,03	1,02	0,36		
-39		40...44	M58x1,5-6H/6g					G2-B	1,07	1,06	0,38		
-40			M60x2-6H/6g	1,20	1,19			0,43					
-41		44...48	M63x1,5-6H/6g	77	70			G2 1/4-B	1,22	1,21	0,43		
-42		48...52	M65x1,5-6H/6g	83	75			G2 1/4-B	1,35	1,34	0,48		
-43		52...56	M70x1,5-6H/6g					G2 1/2-B	1,51	1,50	0,54		
<b>ЕхеКВУ</b> <b>-М</b> 908.3222 1.00.044		Б.3	4...6	M14x1-6H/6g	27			24	52	60	G ½-B	0,10	0,09
-45	6...8		M16x1-6H/6g	52					60	G ½-B	0,11	0,10	0,04
-46			M16x1,5-6H/6g	56					64	G ½-B	0,12	0,11	0,04
-47	8...12		M20x1-6H/6g	52					60	G ½-B	0,12	0,11	0,04
-48			M20x1,5-6H/6g	56					64	G ½-B	0,13	0,12	0,04
-49			M20x1,5-6H/6g	56					64	M20x1,	0,13	0,12	0,04
-50			M25x1,5-6H/6g	33,5					30	59	67	G ½-B	0,19

Обозначение	Рис.	Диаметр кабеля, мм	d	e	s	l	Lmax	d <sub>1</sub>	Масса, кг		
									латунь	сталь	Д16.Т
-51	Б.3	12...16	M25x1,5-6H/6g	33,5	30	59	67	G ¾-B	0,20	0,19	0,07
-52			M25x1,5-6H/6g			59	67	M25x1,	0,20	0,19	0,07
-53		8...12	M27x1-6H/6g	36	32	54	64	G ½-B	0,21	0,20	0,07
-54		12...16	M27x1-6H/6g			54	64	G ¾-B	0,21	0,20	0,07
-55		8...12	M27x2-6H/6g			65	75	G ½-B	0,26	0,25	0,09
-56		12...16	M27x2-6H/6g			65	75	G ¾-B	0,25	0,24	0,09
-57			M27x2-6H/6g			65	75	M27x2-	0,25	0,24	0,09
-58		16...20	M32x1,5-6H/6g			46	41	64	76	M32x1,	0,45
-59			M33x1,5-6H/6g	64	76			G1-B	0,44	0,43	0,15
-60		20...24	M39x1,5-6H/6g	51	46	70	82	M40x1,	0,61	0,60	0,21
-61						M40x1,5-6H/6g	70	82	M40x1,	0,61	0,60
-62		24...28	M42x1,5-6H/6g	61	55	70	82	G 1 ½ -	0,78	0,77	0,28
-63		28...32	M45x1,5-6H/6g			70	82	G 1 ½ -	0,76	0,75	0,27
-64		32...36	M50x1,5-6H/6g	67	60	70	82	G 1 ¾-B	0,98	0,97	0,35
-65						M50x1,5-6H/6g	70	82	M50x1,	0,98	0,97
-66		36...40	M55x1,5-6H/6g	71,5	65	70	82	G 1 ¾ -	1,16	1,15	0,41
-67		40...44	M58x1,5-6H/6g			70	82	G 2-B	1,04	1,03	0,37
-68			M60x2-6H/6g	77	70	72	84		1,21	1,20	0,43
-69		44...48	M63x1,5-6H/6g			70	82	G 2 ¼ -	1,17	1,16	0,41
-70		48...52	M65x1,5-6H/6g	85	80	70	82	M70x1,	1,33	1,32	0,47
-71		52...56	M70x1,5-6H/6g			70	82	M72x1,	1,44	1,43	0,51
<b>ЕхеКВ</b> <b>У-Б</b> 908.322 1.00.072	Б.4	4...6	M14x1-6H/6g	21	19	35	45	-	0,08	0,07	0,03
-73		6...8	M16x1-6H/6g	25	21	35	45	-	0,09	0,08	0,03
-74			M16x1,5-6H/6g			38	50	0,10	0,09	0,03	
-75		8...12	M20x1-6H/6g	27	24	35	45	-	0,10	0,09	0,03
-76			M20x1,5-6H/6g			38	50	0,11	0,10	0,04	
-77			M25x1,5-6H/6g	33	30	48	60	0,19	0,18	0,06	
-78			M27x1-6H/6g	36	32	50	60	0,21	0,20	0,07	
-79		M27x2-6H/6g	58			70	0,26	0,25	0,09		
-80		16...20	M33x1,5-6H/6g	46	41	63	75	-	0,43	0,42	0,15
-81		20...24	M39x1,5-6H/6g	51	46	63	75	-	0,54	0,53	0,19
-82		24...28	M42x1,5-6H/6g	61	55	63	75	-	0,73	0,72	0,26
-83		28...32	M45x1,5-6H/6g			63	80	0,70	0,69	0,25	
-84		32...36	M50x1,5-6H/6g	67	60	63	80	-	0,92	0,91	0,33
-85		36...40	M55x1,5-6H/6g	71,5	65	63	80	-	1,03	1,02	0,36
-86		40...44	M58x1,5-6H/6g			63	80	0,98	0,97	0,35	
-87			M60x2-6H/6g	77	70	63	80	-	1,16	1,15	0,41
-88		44...48	M63x1,5-6H/6g			63	80	1,13	1,12	0,40	
-89		48...52	M65x1,5-6H/6g	83	75	63	80	-	1,31	1,30	0,46
-90		52...56	M70x1,5-6H/6g	85	80	63	80	-	1,38	1,37	0,49
-110		12...16	M25x1,5-6H/6g	33	30	48	60	-	0,19	0,18	0,06
-111			M27x1-6H/6g	36	32	50	60	-	0,21	0,20	0,07
-112	M27x2-6H/6g		58			70	0,26	0,25	0,09		

Примечание - допускаются другие сочетания соединительных размеров и установочных резьб, оговариваемые отдельно при заказе

